

Трансформатор стержневой 4.702.080 150 Вт

Для работы от сети 220 В соединить выводы 2 — 4

Напряжение вторичной обмотки, В								
Выводы обмоток								
	11 — 12	12 — 13	11 — 13	14 — 15	16 — 17	17 — 18	16 — 18	19 - 20
Действующее значение	3,52	7,74	11,25	1,41	3,55	7,78	11,33	1,41
Двойная амплитуда	4,98	10,95	15,91	1,99	5,02	11	16,02	1,99
Максимальный ток 6 А								

