

Элементы, номиналы которых зависят от примененной периферии:

- R101, R102:  
1k1 для термодатчика КТУ81-1xx  
2k2 для термодатчиков КТУ81-2xx, Lm35
- R127, R128:  
Номинал рассчитывается в зависимости от примененного реле в плате защиты от постоянной составляющей:  $R127 = R128 = 1000 / (I - 5)$ , где I - ток обмотки реле защиты в миллиамперах.  
Например, для реле 881H на 24В, с током обмотки 17мА  $R127 = 1000 / (17 - 5) = 83.333\text{Ом}$ , т.е. 82Ома из ряда E24.
- Q101...Q109:  
Допустимо использовать либо BC846B с резистором в базе, номиналом 4к7, либо 2N7002 с резистором в затворе, номиналом 220е.

