

ЛЕВАЯ КОЛОНКА (ПРАВАЯ - СИММЕТРИЧНАЯ)

Отв. ФИ
(СЗАДИ)
D=97

Заглубление
117x118x4

Прямоуг.
отверстие
98+1 x 110+1

СЧ бокс:
1 см MDF
Внутренний
размер:
160x130x110

Заглубление
150x4

Отверстие
D=116

Заглубление
224x5

Отверстие
D=184

2 см

3 см

20мм MDF

МАСШТАБ 1:2

340

ЛЕВАЯ КОЛОНКА

**ДЛЯ ПРАВОЙ КОЛОНКИ -
ОТРАЗИТЬ ЗЕРКАЛЬНО!**

**ГЛУБИНА КОЛОНКИ
(ВНЕШНЯЯ) = 250**

Заглубление
117x118x4

Прямоуг.
отверстие
98+1 x 110+1

Заглубление
150x4

Отверстие
D=116

540

Заглубление
224x5

Отверстие
D=184

20mm MDF

МАСШТАБ 1:2

20мм

30мм

ГРИЛИ

MDF 7-10 мм

Клипсы для грилей
расположите сами, но, думаю,
что лучше будет 6 штук.

МАСШТАБ 1:2



МАСШТАБ 1:2

0. КОРПУСА СИММЕТРИЧНЫЕ! (На левом - динамики смещены вправо, ФИ влево, на правом - динамики влево, ФИ вправо.)

1. Коробки (внешние стенки - МДФ 20мм). Передняя стенка с 3 отверстиями для динамиков, боковые и нижние стенки, вместо задней стенки - заглублённая на ~22мм рамка шириной 20мм из того же МДФ 20мм. Позади отверстия СЧ-динамика, коробка из 4 деталей из 10мм МДФ. Это всё собрать воедино на шканты и клей, зашпонировать чёрным ясенем.

= 6 деталей из 20мм МДФ, 4 детали из 10мм

3. Вкладываемая задняя стенка с 2 отверстиями (20мм МДФ), под ФИ и под клеммы. Отверстие под клеммы - заклеено изнутри пластинкой из 8-10мм МДФ. Заднюю стенку можно не шпонировать.

= 1 деталь из 20мм МДФ, 1 деталь из 10мм

4. Грили из 8-10мм МДФ с черной акустической тканью, на 6 клипсах.

= 1 деталь из 10мм МДФ, 6 клипс