

Тип	провод.	H21э	емкости, пФ при обратном напряжении, В (в скобках)								Примечание
			Сэб (0V)	Скб (0V)	Скб (1V)	Скб (2,5 V)	Скб (5 V)	Скб (10 V)	Скб (20 V)	Скб (30 V)	
КТ969А	npn	190..230	30	5	3,8	3	2,45	2,04	1,64	1	"Кремний", Брянск, 2015 г.
КТ9115А	npn	90..220	38	25	16,8	12,5	9,6	7	3,6	2,8	"Кремний", Брянск, 2015 г.
2SC1981	npn	140	75	30	18,7	14	9	4,3	3,4	3	Происхождение неизвестно
КТ646А	npn	130..200	40	14,5	10	8,5	7,2	6	5	3,8	"Кремний", Брянск, новые
		-	47	16	11,3	9,3	8	6,9	6	5,5	Старого выпуска (ранее 2000 г.)
КТ644Б	npn	110..140	25,5	18	11,7	7,2	6	4,8	3,9	3,5	"Кремний", Брянск, новые
		-	32	23	16	12	10	7,7	5,3	5	Старого выпуска (ранее 1995 г.)
2SC3955	npn	~110	31	5	3	2,3	1,78	1,33	0,9	0,82	Китай
2SA1540	npn	~110	23	13	8	3,6	2,8	2,15	1,7	1,5	Китай
2SC2705	npn		21,5	4	2,7	2,1	1,8	1,4	1,2	1	Китай
2SA1145	npn		20,8	7,4	5,1	4	3,2	2,6	1,7	1,6	Китай
2Т633А	npn	60..80	8,5	8,5	6,8	5,8	5,1	4,6	4,1	3,8	З-д. "Транзистор", Минск, 03, 1992
		60..80	8	6,2	5,9	4,9	4,3	3,7	3,2	3	З-д. "Транзистор", Минск, 04, 2004
2Т941А	npn	56..75	16	19	13,2	10,3	8,1	4,1	3,6	3,4	Далекс, 06, 2000
			16,1	20	13,7	10,5	6,8	3,3	2,9	2,7	Далекс, 06, 2000
		78	-	21	7,6	6,3	5,4	4,6	3,95	3	Далекс, 03, 2015
		80	-	20,7	7,6	6,3	5,5	4,7	3,9	3	Далекс, 03, 2015
		78	-	20,3	7,4	6,1	5,25	4,46	3,6	2,85	Далекс, 03, 2015
КТ9181А	npn	130..250	250	75	49	38	30	22	16,9	14	"Кремний", Брянск, 2015 г.
КТ9180А	npn	130..430	175	127	90	72	59	43	35	31	"Кремний", Брянск, 2015 г.
КТ719А	npn	60..80	120	31	19	15,5	12	9,5	7,2	6,1	"Кремний", Брянск, 2015 г.
КТ720А	npn	130..220	36	49	33	26	21,5	17,1	13,5	11,5	"Кремний", Брянск, 2015 г.
КТ815Г	npn		34	54	36	30	23,2	18,6	14,7	12,6	Старого выпуска (сигаретная пачка :)
КТ814Г	npn		34	34	22	18	15	12	9,6	8,5	Старого выпуска (сигаретная пачка :)
КТ940А	npn	120	32	12	8	6	4,5	3,5	2,7	2,3	Старые. Возможно - з-д. "Кремний".
2Т602Б	npn	64..120	11	10	6,8	5,6	4,8	4,1	3,5	3,3	Старые. Логотип - волна в ромбике. Сейчас их делает ВЗПП.
КТ603А	npn	17..40	27	10,4	7,9	6,7	5,8	4,8	4	3,6	З-д. "Транзистор", Минск

Тип	провод.	H21э	емкости, пФ при обратном напряжении, В (в скобках)								Примечание
			Сэб (0V)	Скб (0V)	Скб (1V)	Скб (2,5 V)	Скб (5 V)	Скб (10 V)	Скб (20 V)	Скб (30 V)	
2SC4793	npn	263	519	53	32	24	18	14	10	8,6	Китай
2SA1837	npn	160	370	100	65	48	33	25	19,5	16	Китай
2SC5171	npn	190	650	60	37	28	22	16,6	12,5	10,3	Китай
2SA1830	npn	171	591	119	71	50	35	27	20,4	17,7	Китай
MJE15034	npn	143	1230	148	159	70	55	44	33	20	ONS
MJE15035	npn	280	1200	260	167	176	150	71	50	40	ONS
NJW3281G	npn	-	9500	1100	670	480	370	277	203	167	ONS
NJW1302G	npn	-	11000	1700	1160	870	676	512	342	278	ONS
2Т908А	npn	-	5500	1500	1000	780	611	467	345	287	Электронприбор, Фрязино
			5700	1400	900	700	540	405	300	250	Электронприбор, Фрязино